

## Instructions TechLED

### I. Spécifications

Tension	220 - 240 V/AC
Fréquence	50Hz
Durée de Fonctionnement	3h (180min)
Température de Fonc.	-20- +40
Humidité de Fonc.	<93%RH
Puissance Consommée	3W (220 Lm)
IP	42
Connexion	Maintenue Non maintenue



### II. Instructions

- Couper l'alimentation.
- Retirer le diffuseur de TechLED.
- TechLED permet de choisir une connexion maintenue ou non maintenue. Pour cela, vous devez suivre les étapes suivantes:

- Non-Maintenue:



- Maintenue:



- Si vous souhaitez utiliser une commande, vous devez effectuer la connexion dans les terminaux "Test +" e "Test -".
- Brancher les terminaux de la batterie aux terminaux de la plaque.
- Fixer le luminaire au mur ou au plafond.
- Monter le diffuseur pour fermer l'armature.
- Brancher l'alimentation.

### III. Accessoires (non inclus, vendus séparément)

- Boîtier encastrable de maçonnerie:
  - Débrancher l'alimentation.
  - Incorporer le boîtier dans le mur.
  - Serrer TechLED au boîtier.
  - Effectuer la connexion à TechLED conformément à ce qui est indiqué dans le point II de ce manuel.
  - Brancher l'alimentation.
- Boîtier encastrable pour placo:
  - Débrancher l'alimentation.
  - Monter les ressorts encastrables sur le rail.
  - Ajuster le rail à TechLED.
  - Monter au plafond ou sur le mur.
  - Brancher l'alimentation.
- Boîtier IP 65:
  - Débrancher l'alimentation.
  - Ouvrir le boîtier IP65 (en retirant le diffuseur).
  - Appliquer les presse-étoupes fournis avec TechLED.
  - Monter le boîtier au mur ou au plafond.
  - Retirer le diffuseur de TechLED.
  - Effectuer la connexion à TechLED conformément à ce qui est indiqué dans le point II de ce manuel.
  - Fermer le boîtier IP65 avec le diffuseur respectif.
  - Brancher l'alimentation.
- Bannière:
  - Éteignez l'alimentation.
  - Retirer le diffuseur.
  - Appliquer la bannière dans le nouveau diffuseur et utiliser les accessoires pour le fixer.
  - Placez le diffuseur dans le luminaire.
  - Allumez l'alimentation.

